Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur FIND X2 Pro

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Débrancher et Eteindre le matériel

Prendre l'éjecteur de SIM

Ejecter le tiroir SIM

Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer le matériel à 75°C pendant 5 à 10 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main



Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre la pince ESD

Déconnecter le module Flash et Focus laser

Dépose de la pince ESD

Prise du tournevis

Fin Etape 4 : Changement d'outil

Début Etape 5

Prendre le tournevis

Dépose les capot de protections des cartes électroniques (carte mère et carte antenne). Prendre garde au connecteur sur le capot carte mère.

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Déconnecter les câbles RF et retirer la carte antenne

Dépose de la carte antenne

Dépose des nappes

Fin Etape 5 : Dépose de module

oppo

Authorized Exclusive Distributor

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 6

Prendre la seringue d'éthanol

Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion

Dépose de la batterie

Fin Etape 6 : Dépose de module

Début Etape 7

Prendre la pince ESD

Retirer le vibreur

Dépose des modules caméra

Fin Etape 7 : Dépose de module

Début Etape 8

Prendre la pince ESD

Déconnecter les câbles RF et le support câble RF

Dépose des câbles RF et support câble RF

Retirer la nappe sous le compartiment batterie

Déconnecter les modules caméra

Dépose des modules caméra

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Prendre le tournevis

Devisser les vis de maintien de la carte mère

Retirer la carte mère

Dépose de la carte mère

Fin Etape 9 : Dépose de module