oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur FIND X3 Lite

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 1		
Prendre l'éjecteur de SIM	Débrancher et Eteindre le matériel Ejecter le tiroir SIM	 Dépose du tiroir SIM **Fin Etape 1 : Dépose de module**
Début Etape 2		
Prendre moyen de chauffe	Chauffer l'arrière du matériel à 80°C pendant 5 minutes	Dépose du moyen de chauffe Prise de la ventouse **Fin Etape 2 : Changement d'outil**
Début Etape 3		
Ventouse en main	 Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)	Dépose du capot batterie **Fin Etape 3 : Dépose de module**
Début Etape 4		
Prendre le tournevis	Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne	Dépose du tournevis Prise de la barre ESD **Fin Etape 4 : Changement d'outil**
Début Etape 5		
Barre ESD en main Dépose le capot de protection	Déclipser le capot de protection. Retirer les caméras avant et arrière	Dépose des modules caméra **Fin Etape 5 : Dépose de module**
Début Etape 6		
Prendre la seringue d'éthanol	Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion	Dépose de la batterie **Fin Etape 6 : Dépose de module**

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 7		
Pince ESD en main	Retirer le Speaker Box	Dépose du Speaker Box
		Fin Etape 7 : Dépose de module
Début Etape 8		
Pince ESD en main	Déconnecter les connecteurs (batterie, carte mère et nappes) et les câbles coaxiaux	
Dépose des nappes et des câbles coaxiaux	Retirer le capteur d'empreinte digitale	Dépose du capteur d'empreinte digitale
		Fin Etape 8 : Dépose de module
Début Etape 9		
Pince ESD en main	Retirer les cartes électroniques (carte mère et carte antenne)	Dépose des cartes électroniques (carte mère et carte antenne)
		Fin Etape 9 : Dépose de module
Début Etape 10		
Pince ESD en main	Retirer le haut parleur	Dépose du haut parleur
		Fin Etape 10 : Dépose de module