oppo
Authorized Exclusive Distributor

Dépose Module Afficheur RENO

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 1

Prendre l'éjecteur de SIM

Débrancher et Eteindre le matériel

Ejecter le tiroir SIM

Dépose du tiroir SIM

Fin Etape 1 : Dépose de module

Début Etape 2

Prendre moyen de chauffe

Chauffer les 2/3 inférieurs arrière du matériel à 75°C pendant 2 à 4 minutes

Dépose du moyen de chauffe

Prise de la ventouse

Fin Etape 2 : Changement d'outil

Début Etape 3

Ventouse en main

Décoller le capot batterie en commençant par la partie arrière inférieure. (le cas échéant, utiliser quelques gouttes d'éthanol pour faciliter le décollement)

Dépose du capot batterie

Fin Etape 3 : Dépose de module

Début Etape 4

Prendre le tournevis

Dévisser les capots de fixation de la carte mère et de la carte antenne

Déposer les capots de fixation de la carte mère et de la carte USB

Déconnecter les connecteurs de la carte mère et de la carte antenne

Déposer les nappes et câbles RF

Dépose du tournevis

Prise de la seringue d'éthanol

Fin Etape 4 : Changement d'outil

oppo

Authorized Exclusive Distributor

	Equipement	Action menant à une fin d'étape
Début Etape 5		
Seringue d'éthanol en main	Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie Patienter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion	Dépose de la batterie **Fin Etape 5 : Dépose de module**
Début Etape 6		
Prendre la pince ESD	Déconnecter le câble RF de la carte mère et de la carte antenne  Retirer les cartes électroniques (carte mère, carte antenne et FPC)	 Dépose des cartes électroniques (carte mère, carte antenne et FPC) **Fin Etape 6 : Dépose de module**
Début Etape 7		
Prendre le tournevis	Dévisser le moteur de la caméra avant Retirer le moteur de la caméra avant	Dépose du moteur de la caméra avant **Fin Etape 7 : Dépose de module**
Début Etape 8		
	Retirer la caméra avant	Dépose de la caméra avant **Fin Etape 8 : Dépose de module**